

# Gigaset 5040



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Dostępność   | <b>BRAK</b>          |
| Czas wysyłki | ---                  |
| Kod EAN      | <b>4250366813264</b> |
| Producent    | <b>Gigaset</b>       |

## Opis

### Gigaset 5040 Telefon Przewodowy z czujnikiem ruchu

**Wbudowany czujnik ruchu pozwala na automatyczne podświetlenie klawiatury i wyświetlacza po zbliżeniu się użytkownika.**

**Identyfikacja rozmówcy.**

**Lista 50 nieodebranych połączeń**

**6 przycisków szybkiego wybierania numeru**

#### Menu

Konfiguracja przeprowadzana przy użyciu przycisku funkcyjnego „SET” oraz kodów.

#### Wyświetlacz:

Regulowany kąt nachylenia wyświetlacza 0-60 stopni.

Rozmiary wyświetlacza 82 x 21 mm.

Wyświetlacz monochromatyczny, 14 cyfr, 7-segmentowy, plus 1 linia piktogramów.

Kolor podświetlenia: bursztynowy.

Wyświetlanie godziny w trybie czuwania.

Synchronizacja czasu z centralą poprzez sygnał CLIP.

Wyświetlanie orientacyjnego czasu aktualnej rozmowy.

#### Klawiatura

Podświetlana klawiatura z 12 przyciskami numerycznymi i 7 przyciskami funkcyjnymi.

6 przycisków szybkiego wybierania z podświetleniem informującym o nieodebranych jak i przychodzącym połączeniu z zaprogramowanego numeru.

Blokada klawiatury długim przyciśnięciem „#”.

Możliwość wyłączenia wbudowanego czujnika ruchu długim przyciśnięciem „\*”.

Przycisk Flash (R) oraz pauzy (->->).

Przycisk wyciszenia.

Programowana długość czasu Flash.

Dodatkowy podświetlany przycisk dostępu do listy połączeń.

#### Akustyka

Sygnał dzwonka odtwarzany przez głośnik trybu głośnomówiącego.

Głośność: słuchawka regulowana w 3 stopniach, dzwonek regulowany w 4 stopniach, tryb głośnomówiący regulowany w 7 stopniach, 3 częstotliwości dzwonka.

#### Wybieranie numeru

Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia.

Powtarzanie wybierania 5 ostatnich numerów.

Wybieranie DTMF, impulsowe, flash (programowane).

#### Odbieranie połączeń

Wyświetlanie numeru dzwoniącego CLIP.

Podświetlenie przycisku szybkiego wybierania w przypadku połączenia przychodzącego z zaprogramowanego numeru.

Optyczna sygnalizacja połączenia przychodzącego diodą LED.

Automatyczne odbieranie połączeń w trybie głośnomówiący po zbliżeniu się do telefonu (funkcja wykorzystuje wbudowany czujnik ruchu).

#### Szybkie wybieranie numerów

6 przycisków szybkiego wybierania numeru.

Podświetlenie przycisku informujące o nieodebranych połączeniach z zaprogramowanego numeru.

#### Nieodebrane połączenia

Informacja o nieodebranych połączeniach na wyświetlaczu.

Dostęp do listy nieodebranych połączeń po naciśnięciu podświetlanego przycisku informującego o nowych połączeniach.

Lista 50 nieodebranych połączeń.

Możliwość oddzwonienia na zapisane na liście numery.

#### Dodatkowe funkcje

Regulacja głośności bieżącej rozmowy przyciskami +/-.

---

Możliwość blokady klawiatury z bezpośrednim połączeniem na zaprogramowany numer (Baby call).  
Wszystkie funkcjonalności nie związane z czujnikiem ruchu dostępne są również w przypadku braku zasilania.

**Dane techniczne**

CLIP: FSK oraz DTMF (dual mode – type I).  
Powtarzanie wybierania ostatniego numeru: maksymalnie 32 cyfry.  
Sygnalizacja pracy w trybie głośnomówiącym podświetleniem przycisku.  
Blokada klawiatury –kiedy jest aktywowana możliwe jest wybranie tylko numeru alarmowego.  
Regulowany czas Flash (90/120/270/375/600 ms).  
Kompatybilność z aparatami słuchowymi –CCITT P37.

**Wymiary**

Wymiary telefonu: 232 x 201 x 70 mm (łącznie ze słuchawką).  
Długość kabla telefonicznego: 2m.  
Wymiary opakowania: 275 x 190 x 92 mm.

**Interfejs:** a/b (analogowy – RJ11).

**Standardy:** HAC, FSK, DTMF.

Gigaset kompatybilność

**GIGASET**

[Tabela kompatybilności](#)