

Link do produktu: <https://soteris.pl/gigaset-da611-kolor-czarny-wersja-pl-p-6861.html>



Gigaset DA611 Kolor czarny - Wersja PL

Dostępność	KONIEC SPRZEDAŻY
Kod producenta	S30350-S212-S221
Kod EAN	4250366858661
Producent	Gigaset

Opis

GIGASET DA611 TELEFON PRZEWODOWY z WYŚWIETLACZEM

Typ linii -> 1 linia analogowa

Menu w j. polskim

Nowoczesny design

Wykonanie z materiałów wysokiej jakości

Ergonomiczna klawiatura

Nie wymaga zasilacza (zasilanie z linii telefonicznej)

Identyfikacja rozmówcy

Książka na 100 wpisów

10 numerów skróconego wybierania

Tryb głośnomówiący

Funkcje

Tryb głośnomówiący

Książka telefoniczna na 100 wpisów z dedykowaną melodią dla kontaktów VIP

Szybkie wybieranie dla 10 numerów - programowanie przycisków numerycznych (0-9)

Powtarzanie wybierania ostatnich 5 numerów

Trzyliniowy wyświetlacz, 62 x 20 mm (S x W)

Wyświetlanie

- Daty / godziny, numeru tygodnia (CW)

- Numeru telefonu / nazwy / VIP / czasu trwania połączenia

Lista połączeń (ostatnie 50 numerów)

Optyczna sygnalizacja połączenia przychodzącego - migający przycisk trybu głośnomówiącego

Ustawienia dzwonka

- 10 melodii

- 4 poziomy głośności + wył.

- Dedykowana melodia dla wpisów VIP

Połączenie bezpośrednie: wybieranie zaprogramowanego numeru po naciśnięciu dowolnego przycisku

- Regulowana głośność słuchawki (3 poziomy) i trybu

głośnomówiącego (7 poziomów)

- Przycisk wyciszenia z melodią oczekiwania

- Blokada połączeń dla 3 zdefiniowanych prefiksów (np. 0700, 0800, itp.)

- Współpraca z aparatami słuchowymi zgodnie z ITU-T P.370 (zastępuje CCITT P37)

Zasilanie z linii telefonicznej

- Książka telefoniczna i numery szybkiego wybierania chronione przed utratą zasilania

Współpraca z centralą PABX

- Wybieranie DTMF lub impulsowe
- Programowany czas Flash
- Programowany kod dostępowy do linii (3 prefiksy, 1 lub 2 cyfry)

Dane techniczne

Interfejs a/b (analogowy)

Zastosowanie Linia główna / Centrala telefoniczna

Telefon o Wymiary: 196 x 178 x 61 mm ze słuchawką

Masa: ok. 495 g

Informacja:

Zasilanie telefonu jest dostarczane przez linię telefoniczną. Jeśli zasilanie zostanie przerwane (np. poprzez wyłączenie systemu telefonicznego w nocy), pierwsze uruchomienie należy powtórzyć (podnieść słuchawkę na 5 sekund i ponownie ją odłożyć).

Telefon jest przeznaczony do pracy na prostym połączeniu telefonicznym (połączenie główne lub centrala telefoniczna).

Korzystanie z niego jako drugiego telefonu na współdzielonej linii nie jest możliwe.

Gigaset kompatybilność

GIGASET

[Tabela kompatybilności](#)